

## Периодичность проведения испытаний электроизмерительной лабораторией

Здесь Вы найдете ответы на очень важный вопрос, который волнует всех ответственных за электрохозяйство предприятий, чтобы избежать ненужных предписаний и штрафов налагаемых МЧС, Ростехнадзором и торговой инспекцией. В таблице приведена периодичность испытаний и ссылка на действующие нормативные документы. Также указаны типы организаций.

Организации розничной торговли	Помещения без повышенной опасности	1 раз в год	ПОТ РМ-014-2000 п. 5.1.17
Организации розничной торговли	Особо опасные помещения и помещения с повышенной опасностью	1 раз в 6 месяцев	ПОТ РМ-014-2000 п. 8.5.18
Организации розничной торговли	Переносные трансформаторы и светильники 12 — 42 В	1 раз в 6 месяцев	ПОТ РМ-014-2000 п. 8.5.18
Организации, осуществляющие работы по химической чистке и стирке изделий	Помещения без повышенной опасности	1 раз в год	ПОТ РМ-013-2000 п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18
Организации, осуществляющие работы по химической чистке и стирке изделий	Особо опасные помещения и помещения с повышенной опасностью	1 раз в 6 месяцев	ПОТ РМ-013-2000 п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18
Организации, осуществляющие работы по химической чистке и стирке изделий	Переносные трансформаторы и светильники 12 — 42 В	1 раз в 6 месяцев	ПОТ РМ-013-2000 п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18
Организации общественного питания	Помещения без повышенной опасности	1 раз в год	ПОТ РМ-011-2000 п. 5.6
Организации общественного питания	Особо опасные помещения и помещения с повышенной опасностью	1 раз в 6 месяцев	ПОТ РМ-011-2000 п. 5.6
Учреждения здравоохранения	Открытые помещения	1 раз в 6 месяцев	ППБО 07-91 «ППБ для учреждений здравоохранения» п. 2.3.12а
Учреждения здравоохранения	Сырые, пожароопасные и взрывоопасные помещения	1 раз в 6 месяцев	ППБО 07-91 «ППБ для учреждений здравоохранения» п. 2.3.12а

Учреждения здравоохранения	Закрытые помещения с нормальной средой	1 раз в год	ППБО 07-91 «ППБ для учреждений здравоохранения» п. 2.3.12а
Краны и лифты		1 раз в год	ПТЭЭП Приложение 3.1 таблица 37
Стационарные электроплиты		1 раз в год	ПТЭЭП Приложение 3.1 таблица 37
Электроустановки особо опасных помещений и наружной установки		1 раз в год	ПТЭЭП Приложение 3.1 таблица 37
Учреждения образования (школы, детские сады)		1 раз в год	Требование для подписание акта готовности учреждения образования к новому учебному году
Остальные электроустановки		1 раз в 3 года	ПТЭЭП Приложение 3.1 таблица 37

#### Измерение металlosвязи и проверка наличия цепи заземления

Организации, осуществляющие работы по химической чистке и стирке изделий	Все электроустановки	1 раз в год	ПОТ РМ-013-2000 п. 3.7.6, 3.8.37, 4.1.18
Организации общественного питания	Все электроустановки	1 раз в год	ПОТ РМ-011-2000 п. 5.6
Организации розничной торговли	Все электроустановки	1 раз в год	ПОТ РМ-014-2000 п. 5.1.17
Учреждения здравоохранения	Все электроустановки	1 раз в год	«Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Министерства

			здравоохранения СССР» п. 4.1.2
Краны		1 раз в год	ПТЭЭП Приложение 3 п. 26.1
Остальные электроустановки	Все электроустановки	1 раз в 3 года (рекомендуется)	НТД не определено

### Проверка устройств защитного отключения (УЗО)

Для учреждений здравоохранения проверку УЗО следует проводить ежегодно (ГОСТ Р 50571.28 2006 п. 710.62). В остальных случаях периодичность проверки не регламентирована НТД — ее определяет технический руководитель организации. Рекомендуется производить полную проверку УЗО силами специализированной организации — лицензированной электролаборатории не реже, чем 1 раз в 3 года.

### Измерения сопротивления петли фаза-ноль

В соответствии с правилами электробезопасности, проверку цепи фаза-ноль необходимо проводить регулярно — не реже, чем раз в три года. Если электроустановка находится во взрывоопасной зоне, замер сопротивления петли фаза-ноль проводится как минимум 1 раз в 2 года.